

## Бензиновый генератор резервного

## электроснабжения с воздушным охлаждением GG3300-X

Модель: E3 POWER GG3300-X

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Серия: E3 POWER</p> <p>Тип топлива: бензин</p> <p>Охлаждение: воздушное</p> <p>P номин.: 2.8 кВт</p> <p>P макс.: 3 кВт</p> <p>Кол-во фаз: 1</p> <p>Запуск: ручной+электро</p> <p>Кожух (контейнер): нет</p> <p>Вес: 56.9 кг</p> <p>Двигатель: FH (модель: FH210)</p> <p>Наличие: ЕСТЬ</p> |
|---|--|

### Отличительные особенности

- увеличенный топливный бак 19 л! 12 часов автономной работы;
- трехпозиционный счетчик моточасов (частоту, напряжение, наработку в часах);
- аккумулятор в комплекте (гелевый);
- транспортировочный комплект (колёса, ручки);
- топливо не ниже АИ-92;
- синхронный щеточный генератор;
- возможность оборудования комплектом автозапуска;
- глушитель с повышенной производительностью;
- температурный режим эксплуатации от -20 до +40 градусов;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- Коэффициент мощности (cosφ): 1;
- Частота тока: 50 Гц;
- Номинальное выходное напряжение: 220 В;
- Фаза: 1;
- Выход постоянного тока: 12 В (8,3 А);
- Автоматический регулятор напряжения: есть;
- Защита от перегрузки: есть;
- Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: 680x535x550;
- Объем двигателя: 208 см<sup>3</sup>
- Количество цилиндров: 1;
- Частота вращения: 3000 об./мин.
- Объем масляной системы: 0,6 л.
- Потребление топлива: 1,3
- Объем топливного бака: 19 л
- Уровень шума <= 75дБ.
- Недорогая электростанция для использования в загородных домах, на стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

**С уважением, ООО "МГС"**

**8-495-740-58-50**

**8-926-876-14-39**

**8-985-763-93-19**

**Сайт: <http://www.msg-group.ru/gazogenerator/#>**

**Почта: [info@ags-gaz.ru](mailto:info@ags-gaz.ru)**