

Газовый генератор резервного электроснабжения с воздушным охлаждением.

## Модель E3 POWER GG8000-X3 (6,5 кВт)



- трехпозиционный счетчик моточасов (частота/счетчик моточасов/напряжение);
- аккумулятор в комплекте (гелевый);
- транспортировочный комплект (колеса, ручка);
- синхронный щеточный генератор;
- электрический старт и ручной старт;
- возможность оборудования комплектом автозапуска;
- глушитель с повышенной производительностью;
- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;
- уникальная система смесеобразования;
- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;
- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);
- недорогая электростанция на колесах для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Генератор	E3 POWER GG8000-X3
<b>МЕТАН.</b> Номинальная мощность/Максимальная мощность	5,5кВт/5,8кВт
<b>ПРОПАН.</b> Номинальная мощность/Максимальная мощность	6,0кВт/6,5кВт
Коэффициент мощности (cosφ)	0,8
Частота тока	50 Гц
Номинальное выходное напряжение	380 В
Фаза	3
Сила тока	9,8 А
Выход постоянного тока	есть
Автоматический регулятор напряжения	есть
Защита от перегрузки	есть
Вес	94кг
Габаритные размеры, мм	775x645x660
Двигатель	
Модель	FN420
Объем двигателя	440см3
Количество цилиндров	1
Частота вращения	3000 об./мин.
Объем масляной системы	1 л.
Потребление топлива при максимальной нагрузке	0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан)
Уровень шума	75 дБ

**С уважением,**

**ООО "МГС"**

**8-495-740-58-50**

**8-926-876-14-39**

**8-985-763-93-19**

**Сайт: <http://www.msg-group.ru/gazogenerator/#>**

**Почта: [info@ags-gaz.ru](mailto:info@ags-gaz.ru)**